

SDI - HDMI转换器

- BL-HDCV101
- BL-HDCV102



功能特色

- HDMI/SDI 转换器可以将单个高清晰度HDMI/SDI信号转为SDI/HDMI信号，确保兼容所需的视频环境输入信号自动检测，转换器自动识别分辨率和格式输出
- BL-HDCV101:
将HDMI信号转为SDI信号，可让SDI显示器显示HDMI 信号的视频。
- BL-HDCV102:
将SDI信号转为HDMI信号，可让HDMI显示器显示SDI 信号的视频。
- 支持 SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI.
- 输出分辨率最高可达 1080p60.
- SD-SDI 视频线 可传输 300米, HD-SDI 视频线可达 130米 , 3G-SDI视频线可达100米

规格参数

型号	BL-HDCV101	BL-HDCV102
产品名称	HDMI-SDI 转换器	SDI-HDMI 转换器
视频分辨率	1080P: 60/59.94/30/29.97/50/25; 1080I: 60/59.94/50; 720P: 60/59.94/50/25/30/29.97	
HDMI兼容	HDMI 1.4	
SDI 标准	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI	
接口参数		
视频输出	1 x SD/HD/3G-SDI BNC Output	1xHDMI (Type A)
视频输入	1xHDMI (Type A)	1 x SD/HD/3G-SDI BNC Output
常规参数		
工作温度	-20 to +60 (°C)	
工作湿度	≤80% 适合使用	
输入电源	DC12V	
功耗	2.5W	
材质	金属外壳	
尺寸	82.8x40x24mm	
净重	0.02KG	

订货型号

- BL-HDCV101 HDMI-SDI转换器
- BL-HDCV102 SDI-HDMI转换器

尺寸图

单位：MM

